光減衰器

MN9605C

1.3/1.55 μm

コネクタの着脱が簡単なアダプタ方式

MN9605C

- 40 dB以上の反射減衰量
- 着脱が簡単な光コネクタアダプタ方式を採用

シングルモード用として精密な構造になっています。ステップ可変と連続可変減衰板を組み合せて、最大65 dBまで減衰できます。さらに、MN9605Cは入出力コネクタにPC型プラグを使用し、反射を抑えています。また、着脱できる光コネクタの採用により、コネクタ端面の清掃が簡単に行えます。

規格

適合光ファイバ	SM (10/125 μm)
波長	1.3/1.55 μm
最大減衰量	65 dB
構成	10 dBステップ × 5、連続可変：0～15 dB
減衰量確度 (0～+50℃)	±0.5 dB (10 dBステップ：0 dB、連続可変ダイヤル：5/10/15 dBで) ±1.0 dB (10 dBステップ：10/20 dB、連続可変ダイヤル：0 dBで) ±2.0 dB (10 dBステップ：30/40 dB、連続可変ダイヤル：0 dBで) ±3.0 dB (10 dBステップ：50 dB、連続可変ダイヤル：0 dBで)
入出力間 クロストーク	≦−70 dB (∞レンジにて)
挿入損失	≦3.5 dB
反射減衰量*1	≧40 dB
光入出力 コネクタ*2	FC、ST、DIN、SC、HMS-10/A *ユーザで交換可能
寸法・質量	120(W) × 88(H) × 172(D) mm、≦2.5 kg

*1：接続するコネクタに依存(規格値は、反射減衰量が45 dB以上のPCコネクタを使用時)
*2：1種類のコネクタを標準付属。上記以外のコネクタ変更については、お問い合わせください。

オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。

形名・記号	品　　名
	−本　体−
MN9605C	光減衰器
	−標準付属品−
W0856AW	MN9605C 取扱説明書：　1部
	−応用部品*3−
J0617B	交換可能光コネクタ(FC)
J0674B	光コネクタキャップ(FC)
J0618D	交換可能光コネクタ(ST)
J0675E	光コネクタキャップ(ST)
J0618E	交換可能光コネクタ(DIN)
J0674F	光コネクタキャップ(DIN)
J0618F	交換可能光コネクタ(HMS-10/A)
J0676A	光コネクタキャップ(HMS-10/A)
J0619B	交換可能光コネクタ(SC)
J0677A	光コネクタキャップ(SC)

*3：光コネクタと光コネクタキャップは、タイプごとにペアで指定してください。