

AC/DC電圧のON/OFF検出に(ハイコーダ共通)

9321/9321-01 ロジックプローブ



9321-01の端子部

AC/DCリレー駆動信号のロジック変換

- 1台で4チャンネル入力(4ch間はそれぞれ絶縁)
- AC100V/200VのON/OFF検出の他、DC24Vも対応
- AC電源ラインの瞬時停電検出器としても利用可能
- 立ち上がり1ms/立ち下がり3msの高速応答
- 接続コネクタは標準型の9321と小型の9321-01を用意

9321 (AC/DC電圧のON/OFF検出) ¥35,000

9321-01 (AC/DC電圧のON/OFF検出) ¥35,000

メモリハイコーダのロジック入力端子に接続して使用します。ハイコーダ側の端子形状により、9321が対応するか9321-01が対応するか異なります。

■基本仕様(確度保証期間1年)

- 入力部: 4ch(本体間、チャンネル間絶縁), HIGH/LOWレンジ切り換え
 入力抵抗: 100kΩ以上(HIGHレンジ), 30kΩ以上(LOWレンジ)
 出力H検出: 170~250VAC, ±70~±250VDC(HIGHレンジ)
 60~150VAC, ±20~±150VDC(LOWレンジ)
 出力L検出: 0~30VAC, 0~±43VDC(HIGHレンジ)
 0~10VAC, 0~±15VDC(LOWレンジ)
 応答速度: 立ち上がり1ms以内, 立ち下がり3ms以内
 (HIGHレンジは200VDC, LOWレンジは100VDCのON/OFFにて)
 最大入力電圧: 250Vrms(HIGHレンジ), 150Vrms(LOWレンジ)
 寸法・質量: 62W×128H×20Dmm, 320g(本体間コード長: 約1.5m, 先端リード長: 約1m)
 付属品: 携帯用ケース×1

専用オプション



9323 変換ケーブル
 ハイコーダ接続側端子が標準サイズの9321を9321-01専用の小型端子に変換します(小型端子を標準サイズへの変換はできません)
¥5,000

電圧/無電圧接点のON/OFF検出に(ハイコーダ共通)

9320/9320-01 ロジックプローブ



9320-01の端子部

電圧信号やリレー接点信号のロジック変換

- 1台で4チャンネル入力(4ch間のGND共通)
- デジタル/コンタクト入力を切り換え
- デジタル入力のしきい値は3段階切り換え(+1.4/+2.5/+4.0V)
- 高速応答500ns
- 接続コネクタは標準型の9320と小型の9320-01を用意

9320 (電圧/接点信号のON/OFF検出) ¥30,000

9320-01 (電圧/接点信号のON/OFF検出) ... ¥30,000

メモリハイコーダのロジック入力端子に接続して使用します。ハイコーダ側の端子形状により、9320が対応するか9320-01が対応するか異なります。

■基本仕様(確度保証期間1年)

- 入力部: 4ch(本体間、チャンネル間GND共通), デジタル/コンタクト入力切り換え(コンタクト入力はオープンコレクタ信号検出可能)
 入力抵抗: 1MΩ(デジタル入力: 0~+5V時), 500kΩ以上(デジタル入力: +5~+50V時)
 プルアップ抵抗: 2kΩ(コンタクト入力: 内部+5Vにてプルアップ)
 デジタル入力しきい値: +1.4V, +2.5V, +4.0V
 コンタクト入力検出感度: 1.5kΩ以上で開/500Ω以下で閉, 3.5kΩ以上で開/1.5kΩ以下で閉, 25kΩ以上で開/8kΩ以下で閉
 応答速度: 500ns以下
 最大入力電圧: 0~+50V DC
 寸法・質量: 62W×94H×20Dmm, 150g(本体間コード長: 約1.5m, 入力リード長: 約30cm)
 付属品: ICクリップリード×1, ワニ口クリップリード×1, 携帯用ケース×1

専用オプション



9323 変換ケーブル
 ハイコーダ接続側端子が標準サイズの9320を9320-01専用の小型端子に変換します(小型端子を標準サイズへの変換はできません)
¥5,000